

DIGITRADIO 41

Radiowecker mit Naturgeräuschen und Bluetooth-Funktion

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)
4019588051041	schwarz	0000/5104	332 g	10,5 x 7,3 x 10,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio	UKW-Radio	Mehrfarbiger LED-Ring
Zwei Radiowecktimer möglich	Wecken mit Radiosender, Signalton oder Naturgeräuschen	Einstellbarer Weckrhythmus
Snooze-Funktion	Dimmbares LED-Segment Display	Bluetooth 5.3-Audiostreaming (Empfang)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 5 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Umgebungstemperatur: 0 - 40 °C

RADIO/EMPFANG

- DAB+: 174 - 240 MHz
- UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
- Antenne: DAB+/UKW-Wurfantenne

LAUTSPRECHER

- Systemleistung: 3 W (RMS)

BEDIENUNG/KOMFORT

- Uhr: Ja
- Wecktimer: Ja
- Snooze-Funktion: Ja

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

- Bluetooth-Version: 5,3
- A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja

DISPLAY

- Typ: LED-Segment
- Dimmbar: Ja

STROMVERSORGUNG
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Netzteil: DC 5V / 1000 mA
Netzteilart: Extern

LIEFERUMFANG
DIGITRADIO 41, Netzteil, Bedienungsanleitung