

XORO MPA38 (XSD100100)

38 cm Vollautomatische mobile Satelliten-Antenne mit Steuergerät



- Vollautomatische Ausrichtung auf den gewünschten Satelliten per Knopfdruck
- 2 LNB - Ausgänge für zwei Receiver
- Mobil einsetzbar
- Steuergerät & Mini-Steuerkonsole
- 4 Satellitenpositionen vorinstalliert
- Komplett mit allen Installationskabeln und Zubehör
- Sicherung per Drahtseil möglich
- Nicht geeignet für den Empfang der verschlüsselten schweizer Sender SRF1, SRF2 usw.

Allgemeine Daten

| | |
|------------------------|---|
| Antennen Typ: | Cassegrain Antenne |
| Anzahl der Teilnehmer: | 2 |
| Standardfunktionen: | DVB-S2, SIS, Diebstahl-Sicherung, USB Update-Funktion |
| Verpackungseinheit: | 1 Stk. |

LNB-Spezifikation

| | |
|-------------------|--------------------|
| LNB Typ: | Universal Twin LNB |
| Frequenzband: | KU Band |
| Frequenzbereich: | 10,7 GHz—12,75 GHz |
| LNB Verstärkung: | 32,2 dBi |
| Empfangsleistung: | 48 dBW |
| Polarisation: | H/V |

Motor-Spezifikation

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Motorsteuerung: | 2-Achsen Schrittmotor |
| Spannungsversorgung: | 12 oder 24 Volt DC 2,5-5A |
| Neigungswinkel: | 0° - 80° |
| Suchwinkel: | 380° |
| Neigungsgeschwindigkeit: | 60° pro Sekunde |
| Drehgeschwindigkeit: | 60° pro Sekunde |
| Ausrichtungszeit: | < 10 Sekunden |

Abmessungen & Gewicht

| | |
|------------------------|------------------------|
| Antenne: | 45x 48 x 46 cm (LxBxH) |
| Durchmesser (Spiegel): | 38 cm |
| Steuergerät (BxHxT): | 18 x 13 x 4 cm |
| Gewicht: | 5,5 kg |

Betriebsbedingungen

| | |
|--------------------|-------------|
| Temperaturbereich: | -15 ~ 50° C |
| Lagertemperatur: | -30 ~ 70° C |

Vorprogrammierte Satelliten

| | |
|----------|-----------|
| Astra 1: | 19,2° Ost |
| Astra 2: | 28,2 Ost |
| Astra 3: | 23,5° Ost |
| Hotbird: | 13° Ost |

Handelsdaten

| | |
|----------------------|---------------------|
| Exportkartonmaße: | 51,7 x 51,7 x 57 cm |
| Exportkartongewicht: | 10 kg |
| Artikelnummer: | XSD100100 |
| EAN: | 4260001039355 |

Lieferumfang

| | |
|---|---|
| : | XORO MPA 38 Steuergerät Mini-Steuerkonsole 2x Antennenanschlusskabel vorinstalliert (8 Meter) 1x Antennenanschlusskabel (1,5 Meter) Installationsanweisung |
|---|---|

Auszeichnungen



DF_MPA38



SAT_MPA38



SE_MPA38



DH_MPA38



SV_MPA38

