



CABLESTAR 100

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Gerät)	Farbe	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039155	0000/3915	136 g	schwarz	12.00 x 9.00 x 5.70 cm	21.50 x 7.50 x 17.00 cm

ANSCHLÜSSE	Uhr: Ja	Frequenzbereich: 54 ... 862 MHz
IEC-Anschluss: Ja	OSD-Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch	Demodulation: 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM
Audio-Ausgang digital elektrisch: Ja	STROMVERSORGUNG	Symbolrate: 0.87 ... 9 Mbaud
Audio-Ausgang analog (L/R): Ja	Nennspannung: 230 V	FEC: Reed-Solomon (204, 188)
DC IN: 1	Frequenz: 50 Hz	LIEFERUMFANG
DECODER	Netzteil: extern DC 12V/1A	Kabel-Radio CABLESTAR 100, Fernbedienung, Netzteil, IEC-Antennenkabel, IEC-Adapter, Stereo-Cinch-Kabel, Bedienungsanleitung
Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II	TUNER	
DISPLAY	Tuner-Typ: DigitalKabel	
Typ: OLED, Dot-Matrix, 2x 16 Zeichen, weiß	DVB-C Tuner: 1	
SONSTIGE FEATURES	Empfang von: DVB-Radio	
Programmspeicher Gesamt: 999	TUNER - KABEL	