

PHILIPS



Kabelgebundener Ein-/ Ausschalter (1 Kan.)

Hue

Nicht-smarte Leuchten Hue
hinzufügen

Steuerung per App und
Sprache

Keine Batterie erforderlich

Mit einer Bridge mehr
Funktionen freischalten

8721103111630



Einfaches, smartes Lichtsystem

Erweitere Dein Philips Hue Ökosystem um Deine herkömmlichen Leuchten – und steuere sie genauso wie Deine Hue Leuchten. Der kabelgebundene Ein-/Aus-Schalter ist mit den meisten herkömmlichen Leuchten kompatibel und lässt sich gemeinsam mit Deinen Hue Leuchten nutzen. Du musst Deine antiken Kronleuchter oder Designer-Fassungen nicht ersetzen. Mach die Leuchten, die Du liebst smart! Nach der Installation kannst Du Deine Leuchten über die Hue App, per Sprachassistent oder direkt über Deinen Wandschalter steuern. Erstelle Zeitpläne und Timer, die zu Deinem Tagesablauf passen. Dank Stromversorgung über die Hausverkabelung benötigst Du keine Batterien. Installiere ihn hinter Deinem Wandschalter oder in der Decke oberhalb Deiner Leuchte, sofern dort ein Neutralleiter vorhanden ist. Genieße mit einer Hue Bridge eine zuverlässige und reaktionsschnelle Steuerung, auch bei WLAN-Ausfall. Für weitere Informationen: <https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules>

Daten

Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Synthetik

Nutzlebensdauer

- Umgebungstemperaturbereich: -5 bis +40 °C
- Nennlebensdauer: 25.000

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Hue Dimmschalter im Lieferumfang enthalten: Ja
- Herzstück: Ja

Garantie

- 2 Jahre: Ja

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Funktional, Schlafzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer, Home Office, Flur, Arbeitszimmer

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8721103111630

Stromverbrauch

- Leistung: 0,6

Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 16,8 mm
- Gesamte Länge: 41 mm
- Gesamte Breite: 37,3 mm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Netzstrom: 220-240 V
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse III
- UL nasse/ feuchte/ trockene Umgebung: Dry location
- Hochfrequenz-Sensor: Nicht anwendbar
- Zigbee-Repeater-Funktionalität: Ja
- Montageoptionen: Decke, Wand

Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Ja

Der Schalter

- Konfigurierbare Tasten: 1
- Nutzlebensdauer: 25,000 clicks
- Montageoptionen: Wand
- Unterstützte Verdrahtung: Nullleiter
- Ausgangskanal: 1 Kanal
- Unterstützter Schaltertyp: Druck, Kippschalter
- Lampenlast: 6 A
- Dimmerlast: Nicht anwendbar

Was ist in der Verpackung?

- Wandschalter-Modul: 1

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: Yes
- Philips Hue App: Android 12.0 und höher, iOS 17 oder höher
- WLAN: Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum: Mindestens 60 Monate nach dem Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör: 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible Betriebssysteme: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern: Google Assistant, Homekit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-Funktionalität: Über Hue Bridge oder Drittanbieter-Hubs (Thread Border Router)

Kartonspezifikationen

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8721103111630
- Nettogewicht: 0,01 kg
- Bruttogewicht: 0,05 kg
- Höhe: 140 mm
- Länge: 88 mm
- Breite: 45 mm





© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.