



DIGITRADIO ISI

DAB+/UKW-Radio mit Bluetooth-Audiostreaming und Farbdisplay

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)
4019588051096	schwarz	0000/5109	774 g	22 x 11,9 x 7,2 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio	UKW-Radio (mit RDS und PLL)	Favoritenspeicher (10 DAB+/10 UKW)
TFT-Farbdisplay (4,3")	Uhr- und Datumsanzeige	Inkl. ISI-Fernbedienung zur Einrichtung und Bedienung
Sleeptimer und Snooze-Funktion	Einfache Bedienung mit wenigen Tasten	opt. Wiedergabe von Sicherheitsmeldungen über DAB+
Equalizer (voreingestellt)		

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz
UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
Antenne: DAB+/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 3 W (RMS)
Mono-Lautsprecher: Ja
Equalizer (vordefiniert): Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+: 10

Programmspeicher Favoriten UKW: 10

DISPLAY

Typ: TFT-Farbdisplay

Größe: 4,3 Zoll

Dimmbar: Ja

Slide-Show / catSLS: Ja

FUNKTIONEN

ASA Warnmeldungen über DAB+: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Slowakisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Spanisch, Türkisch, Portugiesisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 100 - 240 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 9V / 1.600mA

Netzteilart: Extern

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO ISI, Netzteil, ISI-Zapper Fernbedienung, Bedienungsanleitung