



DIGITRADIO 587

DAB+/UKW/Internet-Stereoradio mit CD-Player und Spotify Free

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)
4019588051102	anthrazit	0000/5110	3,1 kg	24,7 x 14,7 x 24,7 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio	UKW-Radio (mit RDS und PLL)	Grenzenlose Musikkvielfalt via Internetradio
Audiostreaming (Spotify & Bluetooth)	Großes 2,8" TFT-Farbdisplay mit Beleuchtung	CD-Player mit MP3-Wiedergabe
USB-Schnittstelle mit Ladefunktion und MP3-Wiedergabe	Steuerung per App	

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB
Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG
DAB+: 174 - 240 MHz
UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
Internetradio: Ja
Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne (wechselbar)

LAUTSPRECHER
Systemleistung: 20 W (RMS)
Stereo-Lautsprecher: Ja
Ausgangsleistung Stereo: 2 x 10 W
Equalizer: Ja
Equalizer (vordefiniert): Ja

ANSCHLÜSSE Audio-Eingang analog/AUX in: Ja Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1 Anschluß für externe Antenne (F-Buchse): 1 USB: 1	BEDIENUNG/KOMFORT Uhr: Ja Wecktimer: Ja Sleeptimer: Ja Snooze-Funktion: Ja Fernbedienung: Ja Programmspeicher Favoriten UKW: 12 Programmspeicher Favoriten Internetradio: 12 Programmspeicher Favoriten DAB+: 12	BLUETOOTH VERSION & PROFILE Bluetooth-Version: 5 AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): Ja A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja
DISPLAY Typ: TFT-Farbdisplay Größe: 2,8 Zoll Dimmbar: Ja RadioVIS: Ja	FUNKTIONEN MP3 Wiedergabe über USB: Ja USB Ladefunktion: Ja CD Player mit MP3: Ja	NETZWERK & KOMMUNIKATION Bluetooth: Ja App-Steuerung: OKTIV
WLAN WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band)	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS Audio-Formate: MP3, AAC	SONSTIGE FEATURES OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Spanisch, Portugiesisch, Türkisch
STREAMING Bluetooth Audiostreaming: Ja Spotify Free: Ja	STROMVERSORGUNG Nennspannung: 100 - 240 V Frequenz: 50 / 60 Hz Netzteil: DC 12 V / 2.000 mA Netzteilart: Extern	LEISTUNG/ENERGIEWERTE Leistungsaufnahme Standbybetrieb: <0,8 W Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung: <2 W Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 24 W (max.)
LIEFERUMFANG DIGITRADIO 587, Teleskopantenne, Netzteil, Fernbedienung, 2x AAA-Batterien, Bedienungsanleitung		