Küchengeräte-Anschlussbox

00220778 Küchenanschlussverteiler (Splitter) für elektrische Geräte, 2 Kabellösung



Highlightstext:

- zum Anschluss von Kochfeld und separatem Backofen an eine Herdanschlussdose
- inkl. Anschlusskabel für Herdanschlussdose (2,0 m) - H05VV-F 5G2,5mm²
- inkl. Anschlusskabel mit Schutzkontaktdose für Backofen (2,0 m) - H05VV-F 3G1,5mm²
- Kabeleinführung zum Anschluss bereits vorhandener Herdkabel am Kochfeld
- montierbar und mit wiederanschließbaren Klemmen
- keine Verlegung von zusätzlichen Steckdosen
- bereits bestehende Herdanschlussdose kann weiter verwendet werden
- flaches Design für geringe Einbautiefe von 26 mm (Gehäusemaße: 100 x 100 x 26 mm)
- Installationsdose mit zwei Bohrungen ist beidseitig montierbar
- max. Anschlussleistung gesamt: 11kW
- 3 x 16A (1 x 16A für den Backofen und 2 x 16A für das Kochfeld)

Verbraucherhinweis:
Anschluss und Inbetriebnahme des Produktes nur durch Elektrofachkräfte. Die Zuleitung für den Herdanschluss muss mit einer allpolig abschaltenden 16A-Überstromschutzeinrichtung abgesichert sein.

Technische Eigenschaften:

- Farbe: Grau
- Tiefe: 26 mm
- Bestandteil: Anschluss-Kabel für Herdanschlussdose 2,0m H05VV-F 5G2, 5mm², Anschluss-Kabel für Kochfeld 2,0m H05VV-F 4G2, 5mm², Anschluss-Kabel mit Schutzkontaktdose 2,0m H05VV-F 3G2, 5mm² für Backofen oder Geschirrspüler

Lieferumfang:

- 1 Küchenanschlussverteiler
- 2 Anschlusskabel
- 2 Schrauben und Dübel
- 1 Knickschutztülle
- 1 Datenblatt

4 047443 558886

Marke	Art.Nr.	VE	MB
xavax	00220778	10	1

Hama GmbH & Co KG • Sitz der Gesellschaft: Dresdner Straße 9 • 86653 Monheim/Bayern • GERMANY • Tel. +49 9091 502-0 • Fax +49 9091 502-274 • hama@hama.de • www.hama.de
Handelsregister: Amtsgericht Augsburg A 12159 • Geschäftsführer: Christian Sokcevic, Roland Handschiegel, Michael List, Dr. Marco Wagner