

TECHNISMART RFID Tag

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der TECHNISMART RFID Tag ist in Verbindung mit der TECHNISMART Basis und dem TECHNISMART Keypad zum Umschalten des Alarmstatus über RFID-Funkverbindung ausgelegt. Das Gerät ist nur für die private Nutzung zugelassen.

Sicherer Umgang mit dem Gerät

Bitte beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Hinweise, um Sicherheitsrisiken zu minimieren, Beschädigungen am Gerät zu vermeiden, sowie einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt dieses Gerät benutzen.
- Halten Sie den TECHNISMART RFID Tag und das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.



Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen - gemäß Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und Rates vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte - fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab.

Rechtliche Hinweise

Hiermit erklärt TechniSat, dass der Funkanlagentyp TECHNISMART RFID Tag der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://konf.tsat.de/?ID=23981>

TechniSat ist nicht für Produktschäden auf Grund von äußeren Einflüssen, Verschleiß oder unsachgemäßer Handhabung, unbefugter Instandsetzung, Modifikationen oder Unfällen haftbar.

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 12/22.

Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Die jeweils aktuelle Version der Anleitung erhalten Sie im PDF-Format im Downloadbereich der TechniSat-Homepage unter www.technisat.de. TECHNISMART und TechniSat sind eingetragene Warenzeichen der:

TechniSat Digital GmbH

TechniPark

Julius-Saxler-Straße 3

D-54550 Daun/Eifel

www.technisat.de

Servicehinweise

Dieses Produkt ist qualitätsgeprüft und mit der gesetzlichen Gewährleistungszeit von 24 Monaten ab Kaufdatum versehen. Bitte bewahren Sie den Rechnungsbeleg als Kaufnachweis auf. Bei Gewährleistungsansprüchen wenden Sie sich bitte an den Händler des Produktes.

Hinweis!

Für Fragen und Informationen oder wenn es mit diesem Gerät zu einem Problem kommt, ist unsere Technische Hotline: Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 unter Tel.: 03925/9220 1800 erreichbar.

RFID Tag einlernen

Zum Einlernen des RFID Tag scannen Sie mit der TECHNISMART-App den QR-Code auf der Rückseite. Mehr Infos hierzu in der Bedienungsanleitung zum TECHNISMART Startpaket.

Benutzung des RFID Tag

Halten Sie den RFID-Tag kurz an das Tastenfeld des TECHNISMART Keypad, bis ein Bestätigungston ertönt. Beachten Sie, dass der RFID-Tag immer nur zwischen den Alarmen **scharf** und **unscharf** wechselt, je nachdem welcher aktuell aktiv ist.

Ist das Alarmsystem z. B. aktuell **scharf** geschaltet, wird es mit dem RFID-Tag auf **unscharf** geschaltet. Beachten Sie für weitere Informationen die Bedienungsanleitung des TECHNISMART Keypad.

Technische Daten

Typ:	Contactless ID card
Frequenz:	125 kHz
Standard:	ISO 11784/11785
UID:	32 byte
Abmessungen (HxBxT)	29 x 29 x 4 mm
Gewicht	4g

15122022ORV1